

Акустические характеристики									
Обозначение вентилятора	n _{рк} , мин ⁻¹	Суммарный ур.звуковой мощности, L _w , дБА	Октавные уровни звуковой мощности, L _{wi} , дБ в полосах среднегеометрических частот, Гц						
			125	250	500	1000	2000	4000	8000
ВР-132-30-3,15; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-3,15-095-1,1-2880	2880	86	78	81	83	82	81	72	63
ВР-132-30-3,15-100-1,1-2880		87	79	82	84	83	82	73	64
ВР-132-30-3,55; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-3,55-095-1,5-2880	2880	89	81	84	86	85	84	75	66
ВР-132-30-3,55-100-2,2-2880		91	83	86	88	87	86	77	68
ВР-132-30-4,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-4,0-095-0,37-1420	1420	78	70	73	75	74	73	64	55
ВР-132-30-4,0-100-0,55-1420		79	71	74	76	75	74	65	56
ВР-132-30-4,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-4,0-095-2,2-2880	2880	93	85	88	90	89	88	79	70
ВР-132-30-4,0-100-3,0-2880		95	87	90	92	91	90	81	72
ВР-132-30-4,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-4,5-095-0,75-1420	1420	81	73	76	78	77	76	67	58
ВР-132-30-4,5-100-0,75-1420		83	75	78	80	79	78	69	60
ВР-132-30-4,5; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-4,5-095-4,0-2880	2880	97	89	92	94	93	92	83	74
ВР-132-30-4,5-100-5,5-2880		98	90	93	95	94	93	84	75
ВР-132-30-5,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-5,0-095-1,1-1450	1450	85	77	80	82	81	80	71	62
ВР-132-30-5,0-100-1,5-1450		87	79	82	84	83	82	73	64
ВР-132-30-5,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-5,0-095-7,5-2900	2900	100	92	95	97	96	95	86	77
ВР-132-30-5,0-100-11,0-2900		102	94	97	99	98	97	88	79
ВР-132-30-5,6; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-5,6-095-1,5-1450	1450	88	80	83	85	84	83	74	65
ВР-132-30-5,6-100-2,2-1450		90	82	85	87	86	85	76	67
ВР-132-30-5,6; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-5,6-095-15,0-2900	2900	103	95	98	100	99	98	89	80
ВР-132-30-5,6-100-18,5-2900		105	97	100	102	101	100	91	82
ВР-132-30-6,3; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-6,3-095-3,0-1450	1450	92	84	87	89	88	87	78	69
ВР-132-30-6,3-100-4,0-1450		94	86	89	91	90	89	80	71
ВР-132-30-6,3; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-6,3-095-22,0-2940	2940	107	99	102	104	103	102	93	84
ВР-132-30-6,3-100-30,0-2940		109	101	104	106	105	104	95	86
ВР-132-30-7,1; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-7,1-095-5,5-1450	1450	96	88	91	93	92	91	82	73
ВР-132-30-7,1-100-7,5-1450		97	89	92	94	93	92	83	74
ВР-132-30-7,1; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-7,1-095-45,0-2940	2940	111	103	106	108	107	106	97	88
ВР-132-30-7,1-100-55,0-2940		113	105	108	110	109	108	99	90
ВР-132-30-8,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-8,0-095-3,0-960	960	90	82	85	87	86	85	76	67
ВР-132-30-8,0-100-4,0-960		92	84	87	89	88	87	78	69
ВР-132-30-8,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-8,0-095-11,0-1450	1450	99	91	94	96	95	94	85	76
ВР-132-30-8,0-100-15,0-1450		101	93	96	98	97	96	87	78
ВР-132-30-8,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-8,0-095-75,0-2960	2960	115	107	110	112	111	110	101	92
ВР-132-30-8,0-100-90,0-2960		116	108	111	113	112	111	102	93
ВР-132-30-9,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-9,0-095-5,5-960	960	94	86	89	91	90	89	80	71
ВР-132-30-9,0-100-7,5-960		95	87	90	92	91	90	81	72
ВР-132-30-9,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-9,0-095-18,5-1450	1450	103	95	98	100	99	98	89	80
ВР-132-30-9,0-100-22,0-1450		104	96	99	101	100	99	90	81
ВР-132-30-9,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-9,0-095-132,0-2960	2960	118	110	113	115	114	113	104	95
ВР-132-30-10,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-10,0-095-11,0-970	970	97	89	92	94	93	92	83	74
ВР-132-30-10,0-100-11,0-970		99	91	94	96	95	94	85	76
ВР-132-30-10,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-10,0-095-30,0-1470	1470	106	98	101	103	102	101	92	83
ВР-132-30-10,0-100-37,0-1470		108	100	103	105	104	103	94	85
ВР-132-30-11,2; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-11,2-095-7,5-740	740	95	87	90	92	91	90	81	72
ВР-132-30-11,2-100-11,0-740		96	88	91	93	92	91	82	73
ВР-132-30-11,2; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-11,2-095-15,0-970	970	101	93	96	98	97	96	87	78
ВР-132-30-11,2-100-18,5-970		102	94	97	99	98	97	88	79
ВР-132-30-11,2; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-11,2-095-55,0-1470	1470	110	102	105	107	106	105	96	87
ВР-132-30-11,2-100-75,0-1470		111	103	106	108	107	106	97	88
ВР-132-30-12,5; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-12,5-095-11,0-740	740	98	90	93	95	94	93	84	75
ВР-132-30-12,5-100-15,0-740		100	92	95	97	96	95	86	77
ВР-132-30-12,5; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-12,5-095-30,0-970	970	104	96	99	101	100	99	90	81
ВР-132-30-12,5-100-37,0-970		106	98	101	103	102	101	92	83
ВР-132-30-12,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹)									
ВР-132-30-12,5-095-90,0-1470	1470	113	105	108	110	109	108	99	90
ВР-132-30-12,5-100-110,0-1470		115	107	110	112	111	110	101	92